

D1000

Электромеханический привод, 24 В



Макс. тяговое/толкающее
усилие

1000 Н

Интенсивность

100%

Скорость

6.6 м/мин

(0.11 м/сек)



- Длительный ресурс работы от 100 000 циклов открытия/закрытия, идеален как для дома, так и интенсивных и проездов. Потвержденный уровень качества и износостойкости.
- Простая и быстрая установка благодаря собранной рейке и поворотной муфте.
- Ременная рейка для бесшумной работы (уровень шума ходильника / кондиционера).
- Электронное замедление и реверс при обнаружении препятствия.



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	D1000
Напряжение питания	220-240В ~ 50/60 Гц
Электродвигатель	Щеточный 24В ---
Макс. мощность	350 Вт
Макс. усилие	1000 Н
Мин. высота припотолочного пространства	35 мм
Подсветка	230В - 40 Вт (макс.)
Таймер подсветки	120 сек
Макс. скорость ворот	6.6 м/мин
Скорость замедления	1.3 м/мин
Энкодер	Электронный
Уровень шума	45 дБ (уровень шума ходильника / кондиционера)
Рабочая температура	-20 °C ÷ +55 °C
Степень защиты	Для внутреннего использования (IP20)
Масса	6.4 кг
Размеры (ДхШхВ)	360 x 200 x 145 мм
Макс. размер ворот (ШхВ)	см. таблицу
Плата управления	E1000 встроена в привод
Интенсивность	100%

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Артикул
D1000 Dolphin kit K868	110601

УПАКОВКА

ВАЖНО: привод в обязательном порядке требует использования рейки. D1000 включает: электромеханический привод с электронной платой, лампа подсветки, принадлежности для установки.

См. примеры инсталляций стр. 276

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ



E1000 Плата управления (встроена в привод)

2024025

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Изогнутый рычаг для секционных ворот

390768



GDA 2400 адаптер для дверей, макс. высота 2400 мм

390548



Центральная опора для рейки

390765

>>

ПРИМЕЧАНИЕ



XBAT 24 резервная батарея

390923




Трос с оплёткой для наружной разблокировки

390488



Разблокировка снаружи ключом (комбинация ключей с 1 по 36)

424591001-10

Важно: электронные платы E064/E700 HS/E1000 с новой технологией  совместимы только с приёмником XF 433/XF 868. Привода D064- D600 - D700 HS - D1000 могут быть оборудованы только лампой XL24L. Для установки устройства наружной разблокировки ключом используется также комплект с тросом и оплёткой.e.

РЕЙКИ

Рейка	Макс. размеры ворот Ш x В (м)	Макс. размеры секционных ворот Ш x В (м)	Длина рейки (мм)	Макс. ход каретки (мм)	Артикул
С ременной передачи	3,00 x 2,15	5,00 x 2,02	2400	2020	390120
С ременной передачи	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390126
С ременной передачи	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390132
С ременной передачи	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390139

АКСЕССУАРЫ

Устройства управления
стр. 176

Безопасная кромка
стр. 187

Пульты и приемники
стр. 168

Фотоэлементы и стойки
стр. 184

Сигнальные лампы
стр. 194

Остальное
стр. 195